

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7265

Technická data

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rozměry zámku (mm) | 170 x 90 x 15 mm |
| Rozteč kliky – čelo zámku | 65 mm |
| Rozteč kliky – vložka | 72 mm |
| Čtyřhran | 8 x 8 mm dělený čtyřhran |
| Rozměry čela zámku | 230 x 22 x 3 mm, R11, nerez |
| Provedení zámku | levo / pravý |
| Paniková funkce | ANO |

Elektromechanická data

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - selenoid 10–24 V DC (pro 10 V) | - 3x mikrospínač pro kontrolu stavů: |
| - s ochranou proti přepólování | - klika |
| - s akustickou signalizací | - spoušť |
| - FAIL-SECURE, otvíravý s napětím | - závora |
| - čtrnáctipinový konektor | |

Certifikace

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ČSN EN 1627:2012 Třída RC4 | ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D |
| ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13 | ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB |



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

