

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 7265

Technická data

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Rozměry zámku (mm) | 170 x 90 x 15 mm |
| Rozteč kliky – čelo zámku | 65 mm |
| Rozteč kliky – vložka | 72 mm |
| Čtyřhran | 8 x 8 mm průchozí čtyřhran |
| Rozměry čela zámku | 230 x 22 x 3 mm, R11, nerez |
| Provedení zámku | levo / pravý |
| Paniková funkce | NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ |

Elektromechanická data

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - selenoid 10–24 V DC (pro 10 V) | - 3x mikrospínač pro kontrolu stavů: |
| - s ochranou proti přepólování | - klika |
| - s akustickou signalizací | - spoušť |
| - FAIL-SECURE, otvíravý s napětím | - závora |
| - čtrnáctipinový konektor | |

Certifikace

| | |
|----------------------------------|--|
| ČSN EN 1627:2012 Třída RC4 | |
| ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13 | |



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

