

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

