

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
s přepínačem akustické signalizace a
mikrospínači, panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 12-24 V DC (pro 12 V - 250mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s přepínačem akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 377B1352AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 377B1321AB

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

