

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s přepínačem akustické signalizace a
mikrospínači, panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7265

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Rozměry zámku (mm) | 170 x 90 x 15 mm |
| Rozteč klika – čelo zámku | 65 mm |
| Rozteč klika – vložka | 72 mm |
| Čtýřhran | 8 x 8 mm dělený čtýřhran * |
| Rozměry čela zámku | 235 x 20 x 3 mm, R10, nerez ** |
| Provedení zámku | levo / pravý |
| Paniková funkce | ANO |

Elektromechanická data

| | |
|--|-----------------------------------|
| - selenoid 12-24 V DC (pro 12 V - 250mA) | - mikrospínač pro kontrolu stavů: |
| - s ochranou proti přepólování | - klika |
| - s přepínačem akustické signalizace | - spoušť |
| - FAIL-SECURE, otvíravý s napětím | - závora |
| - čtrnáctipinový konektor | - klíč |

Certifikace

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ČSN EN 1627:2012 Třída RC4 | ČSN EN 179:2008 Třída 377B1352AB/D |
| ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613 | ČSN EN 1125:2008 Třída 377B1321AB |

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

