

# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL MI 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
s akustickou signalizací a mikropsínači  
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 9050



### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data

– selenoid 12–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	– 3x mikropsínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s přepínačem akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 377B1352AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 377B1321AB

\*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

\*\*možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

